

Annexe

Installations de fermeture avec codes de mise en passe E ou F

On désigne par installations de fermeture, tout système de cylindres fabriqué selon un plan de fermeture attribué à un objet bien déterminé.

Les installations de fermeture avec **code de mise en passe E** doivent satisfaire aux critères suivants:

Clés: les clés ne doivent pouvoir actionner qu'une fermeture centrale à passe-partout, une fermeture centrale de groupes et une fermeture individuelle; exception faite pour le passe-partout général **ou** les passe-partout de groupes.

Cylindres: les cylindres ne peuvent pas être actionnés par plus de deux clés différentes; exception faite pour le cylindre principal et les cylindres centraux de groupes.

Toutes les autres variantes tombent sous le **code de mise en passe F** et demandent une mise en oeuvre plus importante. Les exemples suivants illustrent cette directive:

Exemple 1 pour code de mise en passe E

Exemple 2 pour code de mise en passe E

Exemple 3 pour code de mise en passe E

Exemple 4 pour code de mise en passe E

Exemple 5 pour code de mise en passe F

Exemple 6 pour code de mise en passe F

Exemple 7 pour code de mise en passe F

Exemple 1 - code E:

Installation de fermeture à passe-partout

cylindre		1	2	3	4	5
clé	0	X	X	X	X	X
	1	X				
	2		X			
	3			X		
	4				X	
	5					X

Exemple 2 - code E:

Installation de fermeture centrale

cylindre		1	2	3	4	5	6
clé	1	X	X				
	2	X		X			
	3	X			X		
	4	X				X	
	5	X					X

Exemple 3 - code E:

Installation de fermeture centrale à passe-partout

cylindre		1	2	3	4	5	6
clé	0	X	X	X	X	X	X
	1	X	X				
	2	X		X			
	3	X			X		
	4	X				X	
	5	X					X

Exemple 4 - code E:

Installation de fermeture centrale et
fermeture centrale de groupes à passe-partout

cylindre		1	2	3	4	5	6	7	8	9
clé	1	X	X	X	X	X				
	2	X	X	X						
	3	X	X		X					
	4	X	X			X				
	5	X					X	X	X	X
	6	X					X	X		
	7	X					X		X	
	8	X					X			X

Exemple 5 - code F:

Installation de fermeture
à passe-partout général

cylindre		1	2	3	4	5	6	7	8	9
clé	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X				X			
	2	X	X	X						
	3	X	X		X					
	4	X	X			X				
	5	X					X	X		
	7	X					X		X	X

Exemple 6 - code F:

Installation à structure mixte

cylindre		1	2	3	4	5	6	7	8	9
clé	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X				
	2	X	X	X						
	3	X	X		X					
	4	X	X			X				
	5	X					X	X	X	X
	6	X					X	X		
	8	X					X		X	X

Exemple 7 - code F:

Installation à structure mixte

cylindre		1	2	3	4	5	6	7	8	9
clé	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X				X			
	2	X	X	X	X	X				
	3	X	X	X						
	4	X	X		X					
	5	X	X			X				
	6	X					X	X	X	X
	7	X					X	X		
	8	X					X		X	
9	X					X			X	